


micro USBケーブルで接続する (Mac)	4-2
本機をMacに取り付ける	4-2
Macへのセットアップ	4-2
インターネットに接続する	4-4
Macから本機を取り外す	4-5

本機をMacに取り付ける

USIMカードを取り付けた本機をMacのUSBポートに接続します。Macが本機を認識します。(Macが本機を認識するまで数秒かかります。)



ユーティリティソフトのインストールについて詳しくは、P.4-2の「ドライバをインストールする」を参照してください。

- 本機をMacに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スリープを行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本機を取り外してください。


Macへのセットアップ


画面表示、手順はMac OS 10.6を例としています。

ドライバをインストールする

本機にはデバイスドライバ、ユーティリティソフトが保存されています。初めてお使いの場合、デバイスドライバ、ユーティリティソフトが自動的にインストールされます。

- インストール中に、本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。

- 1 Macの電源を入れ、OSを起動します。
- 2 本機をMacに接続します。
デスクトップに  アイコンが表示されます。ダブルクリックすると、インストーラパッケージ「SoftBank 007Z for Biz Utility」が開きます。
- 3 「SoftBank 007Z for Biz Utility」をダブルクリックすると、インストールが始まり、次の画面が表示されます。「続ける」をクリックします。




- ご使用のMacに本機以外のZTE社製ユーティリティソフトがインストールされている場合は、ご利用されていた製品の取扱説明書を参照してアンインストールを実施してからインストールしてください。
- 本機の最新のユーティリティソフトのみがインストールされていることをご確認のうえご使用ください。

4 「"Macintosh HD"に標準インストール」の画面が表示されます。「インストール」をクリックします。




- 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。

5 認証の画面が表示されます。お使いのMacの名前（ユーザー名）とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



6 インストールが始まります。


7 次の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。



8 Webブラウザが起動し、ユーティリティソフト画面が表示されたら、インストールが完了です。

- うまく起動しない場合などは再起動してください。

ドライバをアンインストールする

- 1  をクリックして、Finderの画面を表示します。
- 2 「SoftBank 007Z for Biz Utility」を削除します。
 - ・ /Macintosh HD/アプリケーションフォルダ内の「Uninstall SoftBank 007Z for Biz Utility」をダブルクリックします。
- 3 「アンインストール」をクリックします。
- 4 認証の画面が表示されます。お使いのMacの名前（ユーザー名）とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。
- 5 アンインストールが終了したら、「クローズ」をクリックします。
- 6 Macを再起動してください。

・「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。



インターネットに接続する


- 1 本機の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。
ディスプレイに「Connected」と表示され、インターネットへ接続した状態になります。
 - ・ お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してユーティリティソフトを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する（接続）」を参照してください。



Macから本機を取り外す

- 本機を取り外す前に、ユーティリティソフトを終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。

本機をMacから取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、本機に保存されているファイルに損害を与えるおそれがあります。

- 1  をクリックして、Finderの画面を表示します。
- 2 Finderの画面で「SoftBank 007ZBiz」の取り出しアイコン（）をクリックします。



- メモリカードをお使いの場合は、先にカードの取り出しアイコン（）をクリックしてから「SoftBank 007ZBiz」の取り出しアイコン（）をクリックして取り出してください。

- 3 Macから本機を取り外します。
Finderの画面で上記アイコンが表示されない場合は、ユーティリティソフトが終了していることを確認し、本機を取り外してください。