

ソフトバンクでんき for Biz サービス約款
[低 圧]

平成 30 年 7 月 1 日実施

SB パワ ー 株 式 会 社

 SB Power

ソフトバンクでんき for Biz サービス約款[低圧]

目 次

第 I 章 総 則	1
第 1 条 適 用.....	1
第 2 条 対象となるお客さま.....	2
第 3 条 供給条件の変更.....	2
第 4 条 料 金 表.....	3
第 5 条 定 義.....	3
第 6 条 単位および端数処理.....	4
第 7 条 実 施 細 目.....	5
第 II 章 契 約 の 締 結	6
第 8 条 需給契約の申込み.....	6
第 9 条 需給契約の成立および契約期間.....	6
第 10 条 需 要 場 所.....	7
第 11 条 需給契約の単位.....	7
第 12 条 供 給 の 開 始.....	8
第 13 条 供 給 の 単 位.....	8
第 14 条 承 諾 の 限 界.....	8
第 15 条 電気需給契約書の作成.....	8
第 III 章 契約種別および電気料金	9
第 16 条 契 約 種 別.....	9
第 17 条 従量電灯〔東北エリア、中部エリアおよび九州エリア〕.....	9
第 18 条 従量電灯〔関西エリア、中国エリアおよび四国エリア〕.....	10
第 19 条 低圧電力〔全エリア共通〕.....	11
第 IV 章 電気料金の算定および支払い	15
第 20 条 電気料金の適用開始の時期.....	15
第 21 条 検針日および計量日.....	15
第 22 条 電気料金の算定期間.....	15
第 23 条 使用電力量の算定.....	15
第 24 条 電気料金の算定.....	15
第 25 条 日 割 計 算.....	16
第 26 条 電気料金の支払義務および支払期日.....	16
第 27 条 電気料金の支払方法.....	16
第 28 条 延 滞 利 息.....	16
第 V 章 使用および供給	18
第 29 条 適正契約の保持.....	18
第 30 条 需要場所への立入りによる業務の実施.....	18
第 31 条 電気の使用にともなうお客さまの協力.....	18

第32条	供給の停止	19
第33条	供給停止の解除	20
第34条	違約金	20
第35条	供給の中止または使用の制限もしくは中止	20
第36条	損害賠償の免責	21
第37条	不可抗力	21
第38条	設備の賠償	21
第39条	需給計画作成に係るお客さまの協力	22
第VI章	契約の変更および終了	23
第40条	需給契約の変更	23
第41条	名義の変更	23
第42条	需給契約の廃止	23
第43条	需給開始後の需給契約の消滅または変更にもなう電気料金および工事費の精算	23
第44条	解除等	24
第45条	契約解除料の申受け	24
第46条	需給契約消滅後の債権債務関係	24
第VII章	供給方法、工事および工事費の負担	25
第47条	需給地点	25
第48条	計量器等の取付け	25
第49条	電流制限器の取付け	25
第50条	工事費負担金等相当額およびその申受け等	26
第51条	需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更する場合の費用の申受け	26
第VIII章	保安	27
第52条	保安の責任	27
第53条	調査	27
第54条	調査等の委託	27
第55条	調査に対するお客さまの協力	27
第56条	保安等に対するお客さまの協力	27
第57条	自家用電気工作物	28
第IX章	その他	29
第58条	個人情報の取り扱い	29
第59条	信用情報の共有	29
第60条	反社会的勢力の排除	29
第61条	専属的合意管轄裁判所および準拠法	29
第62条	誠実協議	29
附	則	30
別	表	31

ソフトバンクでんき for Biz サービス約款[低圧]

第 I 章 総 則

第1条 適 用

- (1) このソフトバンクでんき for Biz サービス約款[低圧]（平成 30 年 7 月 1 日実施。以下「この Biz 約款」といい、この Biz 約款にもとづきお客さまと締結する電気需給契約を以下「この需給契約」といいます。）は、供給電圧が低圧で、かつ、原則として法人のお客さまに対し、SB パワー株式会社（小売電気事業登録番号：A0186、以下「当社」といいます。）が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
- なお、ソフトバンク株式会社（東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号所在、代表取締役社長兼 CEO 宮内 謙。以下「SB」といいます。）が、この需給契約に係る媒介を行なうことがあります。
- (2) この Biz 約款に定めのないその他の事項につきましては、ソフトバンクでんき for Biz 請求サービス約款（以下「SB 請求約款」といいます。）に定めるところによるものとし、この Biz 約款と SB 請求約款との間に齟齬がある場合には、この Biz 約款が優先して適用されるものといたします。
- (3) この Biz 約款は、次の地域を供給区域として適用いたします。

エリア名称	供給区域となる地域
北海道電力エリア	北海道電力株式会社の供給区域となる北海道
東北電力エリア	東北電力株式会社の供給区域である青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県および新潟県
東京電力エリア	東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県（富士川以東）
中部電力エリア	中部電力株式会社の供給区域である愛知県、岐阜県（一部を除きます。）、三重県（一部を除きます。）、静岡県（富士川以西）および長野県
関西電力エリア	関西電力株式会社の供給区域である滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部地域を除きます。）、福井県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部
中国電力エリア	中国電力株式会社の供給区域である鳥取県、島根県（隠岐諸島〔島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島〕を除きます。）、岡山県、広島県、山口県（見島を除きます。）、兵庫県の一部、香川県の一部および愛媛県の一部
四国電力エリア	四国電力株式会社の供給区域である徳島県、高知県、香川県（一部を除きます。）および愛媛県（一部を除きます。）
九州電力エリア	九州電力株式会社の供給区域である福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県および鹿児島県

- (4) この Biz 約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしま

せん。

第2条 対象となるお客さま

この Biz 約款は、SB が定める SB 請求約款にもとづき、電気料金、延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他この Biz 約款またはこの需給契約から生ずる金銭債務（以下「電気料金等」といいます。）を、SB を通じて支払っていただけるお客さま（原則として法人のお客さまとし、以下、同様といたします。）で、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。

第3条 供給条件の変更

- (1) 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の託送供給に関する供給条件等が改定されたとき、関連する法令等が改正されたときその他当社が必要と判断したときは、この Biz 約款およびソフトバンクでんき for Biz 料金表[低圧]（以下「Biz 料金表」といいます。）を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のソフトバンクでんき for Biz サービス約款[低圧]およびソフトバンクでんき for Biz 料金表[低圧]によります。
- (2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この Biz 約款および Biz 料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のソフトバンクでんき for Biz サービス約款[低圧]およびソフトバンクでんき for Biz 料金表[低圧]によります。
- (3) 当社が、この Biz 約款および Biz 料金表を変更する場合には、インターネットを利用する電磁的方法等の当社が適当と判断した方法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により、あらかじめその効力発生日を定めて、当社または SB からお客さまへその変更内容の全部または一部をお知らせいたします。また、お客さまからのお求めがあった場合、当社はお客さまに対し、変更後の電気料金その他の供給条件を記載した書面を交付いたします。
- (4) この Biz 約款および Biz 料金表の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合、次の事項について、お客さまにあらかじめご承諾していただきます。
 - イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合、当社または SB が適当と判断した方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載すること。
 - ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合、当社または SB が適当と判断した方法により行ない、当社の名称および住所、需給契約の契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載すること。

なお、この Biz 約款および Biz 料金表の変更の内容がこの需給契約の内容の実質的な変更をともしない場合における供給条件の説明については、供給条件の説明および契約変更前の書面交付は、説明および記載を要する事項のうちその変更をしようとする内容の概要のみを書面を交付することなく説明することとし、契約変更後の書面交付をしないことといたします。
- (5) お客さまと当社との間でこの需給契約が成立した場合、この Biz 約款等需給契約に関する電気料金その他の供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社または SB が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこのことについて、あらかじめご承諾していただくものといたします。

- (6) 当社は、SB 請求約款を変更した場合には、この Biz 約款および Biz 料金表を変更することがあります。

第4条 料 金 表

この Biz 約款の適用に係る電気料金について、当社は、この Biz 約款とは別に Biz 料金表を作成し、この Biz 約款の適用にもとづく電気料金は、当該 Biz 料金表によるものといたします。

第5条 定 義

次の言葉は、この Biz 約款および Biz 料金表において、それぞれ次の意味で使用いたします。

- (1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
- (2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器（付属装置を含みます。）をいいます。
- (3) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において单相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものを除きます。
- (4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
- (5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
- (6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
- (7) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流（アンペア）をいい、交流单相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
- (8) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。
- (9) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。
- (10) 夏 季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
- (11) そ の 他 季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
- (12) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
- (13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。）第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
- (14) 貿 易 統 計

関税法にもとづき公表される統計をいいます。

- (15) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日までの期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします。）をいいます。
- (16) 小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者をいいます。
- (17) 一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。
- (18) 託送供給等約款
電気事業法第18条の規定にしたがい、一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
- (19) 供給地点特定番号
小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいいます。
- (20) 供給条件の説明
電気事業法第2条の13第1項にもとづく小売電気事業者または媒介、代理もしくは取次ぎを業として行なう者による説明をいいます。
- (21) スイッチング
同一需要場所において電気の使用を継続される状態で、お客さまが小売供給を受ける小売電気事業者を他の小売電気事業者に切り替えることをいいます。
- (22) 特定小売供給約款
みなし小売電気事業者が料金その他の供給条件を定めたものをいいます。

第6条 単位および端数処理

このBiz約款およびBiz料金表において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。

- (1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
- (2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
- (3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力を適用した場合で、契約電力をお客さまの負荷設備の内容等を基準として算定された値が0.5キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。
- (4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、30分ごとの使用電力量の単位は、最少位までといたします。
- (5) 年間負荷率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
- (6) 電気料金その他の計算における合計金額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。

第7条 実 施 細 目

この Biz 約款および Biz 料金表の実施上必要な細目的事項は、この Biz 約款または Biz 料金表の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。

第Ⅱ章 契約の締結

第8条 需給契約の申込み

- (1) お客様が新たにこの需給契約を希望される場合（原則としてスイッチングによる場合に限り、）またはこの需給契約の変更等を希望される場合には、あらかじめこの Biz 約款、Biz 料金表、SB 請求約款および一般送配電事業者の託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することをご承認のうえ、当社指定の申込方法によって申込み（お客様からの申込みに関しては、当社または SB は、本人確認を行なうことがあります。）をしていただきます。ただし、簡易な内容のものについては、電磁的方法、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
- (2) この需給契約の適用期間は、原則として料金適用開始の日から2年間といたします。
- (3) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客様から申し出ていただき、お客様に適用される契約種別ごとにそれぞれ第17条（従量電灯〔北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア、中部電力エリアおよび九州電力エリア〕）、第18条（従量電灯〔関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリア〕）および第19条（低圧電力〔全エリア共通〕）に定めるところにより決定いたします。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を当社指定の方法により申し出ていただきます。
- (4) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会いただき、申込みをしていただきます。
- (5) 電圧または周波数の変動等によってお客様自らが損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客様が保安等のために必要とされる電気については、託送供給等約款に定めるところにより、その容量を明らかにしていただき、保安上の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

第9条 需給契約の成立、契約期間および契約更新期間

- (1) 需給契約は、お客様からの申込みを当社が受付したときに成立するものとし、原則としてお客様からの申込みを当社が受領した日（文書による申込みの場合は、その申込日を契約成立日といたします。）といたします。
- (2) 契約期間および契約更新期間は、次によります。
 - イ 契約期間は、この需給契約が成立した日から料金適用開始の日の属する月を1月目とし、以降、24月目の末日を契約期間満了日とする期間といたします。
 - ロ 契約更新期間は、契約期間満了日の属する月の翌月1日から契約期間満了日の属する月の翌々月末日までといたします。

なお、この契約更新期間以外の期間にこの需給契約を消滅させる場合には、原則として第45条（契約解除料の申受け）に定める契約解除料を申し受けます。
 - ハ 契約更新期間中に、お客様または当社からこの需給契約の消滅または変更に関する別段の意思表示（お客様からの申出に関しては、当社または SB は、本人確認を行なうことがあります。）がない場合は、この需給契約は、契約期間満了後も2年ごとに同一条件で更新されるものといたします。ただし、契約更新後の契約期間の始期は、契約期間満了日の翌日といたします。なお、契約期間が更新される場

合、当社またはSBは、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し、更新後に、当社の名称および住所、この需給契約の契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号について、当社またはSBが適当と判断した方法によりお客さまにお知らせすることとし、お客さまはこのことについて、あらかじめご承諾していただくものといたします。

第10条 需 要 場 所

- (1) 当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)、(3)および(4)によります。

なお、1構内をなすものとは、柵（さく）、塀（へい）等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。

- (2) 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。

なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等、建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等、建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。

- (3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。

イ 居住用の建物の場合

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共有する部分を原則として1需要場所といたします。

- (イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
- (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
- (ハ) 各部分が世帯単位に居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること。

ロ 居住用以外の建物の場合

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共有する部分がないとき、または各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共有する部分を原則として1需要場所といたします。

ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合

1 建物に居住用部分と居住用部分以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り、イに準ずるものといたします。

- (4) (1)から(3)以外の場合で、託送供給等約款に定める需要場所の定義に則り、一般送配電事業者が1需要場所と認める場合には、当社は、その区域等を1需要場所とすることがあります。

第11条 需給契約の単位

当社は、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で従量電灯のうちの1契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合を除き、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。

第12条 供給の開始

- (1) 当社は、お客さまとの需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、原則として託送供給等約款にもとづく手続きまたはスイッチングに係る手続きその他必要な手続きを経たのちに到来する最初の検針日または計量日から、お客さまに電気を供給いたします。
- (2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお客さまにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
- (3) 当社は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を使用して、お客さまに電気を供給いたします。

第13条 供給の単位

当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。

- (1) 共同引込線（2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。）による引込みで電気を供給する場合
- (2) その他技術上、経済上やむをえない場合

第14条 承諾の限界

当社は、法令等、当社の供給力その他電気の需給状況、一般送配電事業者の供給設備の状況、電気料金の支払い状況（既に消滅しているものを含む他の需給契約の電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。）その他の事由によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。なお、この場合は、その理由をお客さまにお知らせいたします。

第15条 電気需給契約書の作成

特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。

第三章 契約種別および電気料金

第16条 契約種別

このBiz約款における契約種別は、次のとおりといたします。

供給区域	需要区分	契約種別		
北海道電力 エリア	電灯需要	従量電灯	B	
東北電力エリア 東京電力エリア 中部電力エリア 九州電力エリア			C	
		動力需要	低圧電力	
関西電力エリア 中国電力エリア 四国電力エリア		電灯需要	従量電灯	A B
	動力需要	低圧電力		

第17条 従量電灯〔北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリア中部電力エリアおよび九州電力エリア〕

(1) 従量電灯 B

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

- (イ) 契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
- (ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計（この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。）が50キロワット未満であること。

ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めるときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

- (イ) 供給電気方式および供給電圧は、託送供給等約款によるものとし、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
- (ロ) 周波数は、託送供給等約款によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリアおよび東京電力エリアの場合は標準周波数50ヘルツ、中部電力エリアおよび九州電力エリアの場合は標準周波数60ヘルツといたします。

ハ 契約電流

- (イ) 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって

定めます。

- (ロ) 一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他必要な装置（以下「電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められるときは、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。

ニ 電気料金

電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）付表に定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）付表に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

(イ) 基本料金

基本料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

(ロ) 電力量料金

電力量料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

(2) 従量電灯 C

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

- (イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
- (ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。

ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

- (イ) 供給電気方式および供給電圧は、託送供給等約款によるものとし、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
- (ロ) 周波数は、託送供給等約款によるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリアの場合は標準周波数 50 ヘルツ、中部電力エリアおよび九州電力エリアの場合は標準周波数 60 ヘルツといたします。

ハ 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ニ 契 約 容 量

- (イ) 契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3（契約容量の算定方法）により算定された値といたします。なお、この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。また、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
- (ロ) 上記(イ)によりがたい場合には、当分の間、この Biz 約款による電気の供給を受ける前の需給契約による契約容量の算定方法（ただし、30 分ごとに算定された接続供給電力の最大値にもとづき算定される方法を除くものとし、この場合、(イ)により算定することといたします。）により算定された値といたします。なお、この場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

ホ 電 気 料 金

電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）付表に定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）付表に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

(イ) 基 本 料 金

基本料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

(ロ) 電 力 量 料 金

電力量料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

第18条 従量電灯〔関西電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリア〕

(1) 従 量 電 灯 A

イ 適 用 範 囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。

- (イ) 使用する最大容量（以下「最大需要容量」といいます。）が 6 キロボルトアンペア未満であること。
- (ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。

ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めるときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

- (ハ) 特定小売供給約款に定める定額電灯を適用できないこと。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

- (イ) 供給電気方式および供給電圧は、託送供給等約款によるものとし、交流単相 2

線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

(ロ) 周波数は、託送供給等約款によるものとし、標準周波数 60 ヘルツといたします。

ハ 最大需要容量

最大需要容量 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社または一般送配電事業者との協議によって行ないます。

ニ 電気料金

電気料金は、最低料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）付表に定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 1（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）付表に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

(イ) 最低料金

最低料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

(ロ) 電力量料金

電力量料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

ホ その他

一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。

(2) 従量電灯 B

イ 適用範囲

電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。

(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）が 50 キロワット未満であること。

ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(イ)に該当し、かつ、(ロ)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数

(イ) 供給電気方式および供給電圧は、託送供給等約款によるものとし、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

- (ロ) 周波数は、託送供給等約款によるものとし、標準周波数 60 ヘルツといたします。
- ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
- ニ 契約容量
- (イ) 契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3（契約容量の算定方法）により算定された値といたします。なお、この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。また、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
- (ロ) 上記(イ)によりがたい場合には、当分の間、この Biz 約款による電気の供給を受ける前の需給契約による契約容量の算定方法（ただし、30 分ごとに算定された接続供給電力の最大値にもとづき算定される方法を除くものとし、この場合、(イ)により算定することといたします。）により算定された値といたします。なお、この場合、契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
- ホ 電気料金
- 電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）付表に定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 2（燃料費調整）付表に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
- (イ) 基本料金
基本料金は、Biz 料金表のとおりといたします。
- (ロ) 電力量料金
電力量料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

第19条 低圧電力〔全エリア共通〕

- (1) 適用範囲
- 動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
- イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
- ロ 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。）または最大需要容量および契約容量（この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めるときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または最大需要容量および契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
- ハ 別表 4（年間負荷率の算定）の算式により算定された年間負荷率が、原則として 14 パーセント以下であること。ただし、現にこの Biz 約款が適用されているお客さまの場合で、需給契約の変更をされる場合等については、この限りではありません。
- (2) 供給電気方式、供給電圧および周波数

イ 供給電気方式および供給電圧は、託送供給等約款の定めによるものとし、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。

ロ 周波数は、託送供給等約款の定めによるものとし、北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力エリアの場合は標準周波数 50 ヘルツ、中部電力エリア、関西電力エリア、中国電力エリア、四国電力エリアおよび九州電力エリアの場合は標準周波数 60 ヘルツといたします。

(3) 契約負荷設備

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

(4) 契約電力

契約電力は、需要場所における負荷設備の内容等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。なお、この Biz 約款による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は、この Biz 約款による需給契約の申込みの際の契約電力を基準として定めるものとし、原則として契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3 (契約容量の算定方法) により算定された値を契約電力といたします。ただし、30 分ごとに算定された接続供給電力の最大値にもとづき算定される方法は除くものといたします。なお、契約主開閉器の定格電流にもとづき契約電力を定める場合、一般送配電事業者または当社は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。

(5) 電気料金

電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2 (燃料費調整) (1) イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整) 付表に定める基準燃料価格を下回る場合は、別表 2 (燃料費調整) (1) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2 (燃料費調整) (1) イによって算定された平均燃料価格が別表 2 (燃料費調整) 付表に定める基準燃料価格を上回る場合は、別表 2 (燃料費調整) (1) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

イ 基本料金

基本料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

ロ 電力量料金

電力量料金は、Biz 料金表のとおりといたします。

(6) その他

イ 変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。

ロ お客さまが負荷設備を取り替えまたは取り外される場合は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

第IV章 電気料金の算定および支払い

第20条 電気料金の適用開始の時期

電気料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ電気需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。

第21条 検針日または計量日

検針日または計量日は、託送供給等約款に定めるところによります。なお、当社は、あらかじめお客さまに検針日または計量日をお知らせいたします。

第22条 電気料金の算定期間

- (1) 電気料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間（以下「検針期間」といいます。）といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
- (2) 記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日（以下「計量日」といいます。）をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間（以下「計量期間」といい、検針期間とあわせて以下「計量期間等」といいます。）といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の電気料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。

第23条 使用電力量の算定

- (1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が取り付ける計量器の読みによるものとし、供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量といたします。また、電気料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、電気料金の算定期間（ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。）において合計した値といたします。
- (2) 当社またはSBは、一般送配電事業者から受領した検針の結果を、電気料金の算定期間ごとに、お客さまへお知らせいたします。
- (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなくなった場合には、使用電力量は、託送供給等約款に定めるところにより、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。

第24条 電気料金の算定

- (1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
 - イ 電気の供給を開始し、またはこの需給契約が消滅した場合
 - ロ 契約種別、契約電流、契約容量等を変更したことにより、電気料金単価に変更があった場合
 - ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお

客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。

- (2) 電気料金は、需給契約ごとに、当該契約種別の電気料金単価を適用して算定いたします。

第25条 日割計算

- (1) 当社は、第24条（電気料金の算定）(1)イ、ロまたはハの場合は、次により電気料金を算定いたします。

イ 基本料金または最低料金は、別表5（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をいたします。

ロ 電力量料金は、日割計算対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表5（日割計算の基本算式）(1)ニ、ホまたはヘにより日割計算をし、最低料金適用電力量区分については、別表5(1)ロまたはハにより日割計算をいたします。

ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。

ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。

- (2) 第24条（電気料金の算定）(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。

また、第24条（電気料金の算定）(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金単価は、変更のあった日から適用いたします。

第26条 電気料金の支払義務および支払期日

- (1) お客様の電気料金の支払義務は、一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより、当社またはSBにて電気料金の請求が可能となった日（以下「請求日」といいます。）に発生いたします。

この場合の請求日は、託送供給等約款に定める検針日といたします。ただし、検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を受領した翌日以降に受領した場合は、当社またはSBが検針の結果等を受領した日といたします。また、この需給契約が消滅した場合は、この需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。

- (2) お客様の電気料金は、支払期日までに支払っていただきます。
- (3) 支払期日は、SB請求約款等、各種請求に係る規定に定めるところによります。

第27条 電気料金の支払方法

電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、SB請求約款等の各種請求に係る規定にもとづき、当該請求約款等に規定された方法により支払っていただきます。ただし、これによりがたい特別な事由がある場合には、当社からお客様に電気料金等を請求することがあります。

第28条 延滞利息

- (1) お客様が電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、SBは、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。

- (2) 延滞利息は、その算定の対象となる電気料金から、消費税等相当額を差し引いた金額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、SB 請求約款等の各種請求に係る規定に定めた利率（閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。）を乗じて算定してえた金額といたします。

なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。

$\text{再生可能エネルギー発電促進賦課金} \times \text{Biz 料金表 11 (延滞利息) に定める係数}$

- (3) 延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料金を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせてお支払いいただきます。

第V章 使用および供給

第29条 適正契約の保持

当社は、この需給契約が電気の使用状態に比べて不相当と認められる場合には、すみやかにこの需給契約を適正なものに変更していただきます。

第30条 需要場所への立入りによる業務の実施

当社がこのBiz約款によって、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が次に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合には、原則として事前にお客さまのご承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。

なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。

- (1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工（取付けおよび取外しを含みます。）、改修または検査
- (2) 第56条（保安等に対するお客さまの協力）によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
- (3) 不正な電気の使用の防止等に必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
- (4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
- (5) この第32条（供給の停止）、第42条（需給契約の廃止）および第44条（解除等）にもとづく供給の停止ならびに需給契約の終了により必要な処置に関する業務
- (6) その他接続供給等契約の成立、変更もしくは終了等に必要業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

第31条 電気の使用にともなうお客さまの協力

- (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者等の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合（この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。）には、託送供給等約款の定めるところにより、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、お客さまの負担で一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。

- イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
- ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
- ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
- ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
- ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合

- (2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電氣的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものいたします。また、この場合、法令で定める技術基準（以下「技術基準」といいます。）、その他の法令等にしがたい、一般送配電事業者の供給

- 設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
- (3) 次の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じてお客さまの電気の使用状況を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を一般送配電事業者または当社に無償で提供していただくものといたします。
- イ お客さま（共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。）のみのためにお客さまの土地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
- ロ 通信設備等を設置する場合
- (4) お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
- (5) お客さまは、次に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
- イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備（お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。）
- ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
- ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次の付帯設備
- (イ) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物（ π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。）
- (ロ) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック（接続装置を固定するためのものをいいます。）およびハンドホール
- (ハ) その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
- ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けした計量器の付属装置または変成器の2次配線等
- ホ 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物

第32条 供給の停止

- (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
- イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
- ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
- ハ 一般送配電事業者以外の者が、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
- (2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。

- イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
 - ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用された場合
 - ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
 - ニ 低圧電力を契約している場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
 - ホ 第 30 条（需要場所への立入りによる業務の実施）に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合など、お客さまがこの Biz 約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行なわなかった場合
 - へ 第 31 条（電気の使用にともなうお客さまの協力）(1)および(2)によって必要となる措置を講じられない場合
 - ト 第 31 条（電気の使用にともなうお客さまの協力）(2)に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電氣的に接続した場合
- (3) お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
- (4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行なわれます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。

第33条 供給停止の解除

第 32 条（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、原則として次の場合を除き、当社および一般送配電事業者はすみやかに電気の供給を再開いたします。

- (1) 非常変災の場合
- (2) 夜間（午前 0 時から午前 9 時までの時間をいいます。）の場合で、一般送配電事業者または当社の要員の配置等の事情により、やむをえない場合
- (3) その他特別の事情がある場合

第34条 違 約 金

- (1) お客さまが需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用し、またはこの第 32 条（供給の停止）(2)ロからニまでに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社または SB は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
- (2) (1)の免れた金額は、この Biz 供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて使用された金額との差額といたします。
- (3) 不正に使用された期間が確認できない場合は、6 月以内で当社または一般送配電事業者が決定した期間といたします。

第35条 供給の中止または使用の制限もしくは中止

- (1) 一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。

- イ 異常湧水等により電気の需給上やむをえない場合
 - ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
 - ハ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
 - ニ 非常変災の場合
 - ホ その他保安上必要がある場合
- (2) (1)の場合には、一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。

第36条 損害賠償の免責

- (1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
- (2) 第35条（供給の中止または使用の制限もしくは中止）(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
- (3) 第32条（供給の停止）によって電気の供給を停止した場合、第42条（需給契約の廃止）によってお客さまがこのBiz約款にもとづく電気の使用を廃止した場合、または第44条（解除等）によって当社がこの需給契約を解除した場合、第60条（反社会的勢力の排除）によってこの需給契約を解除した場合には、当社は、お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。
- (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

第37条 不可抗力

- (1) 次の事由が発生（以下「不可抗力」といいます。）したことにより当社によるこの需給契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
 - イ 地震等の天災地変が起きた場合
 - ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
- (2) (1)で定める不可抗力を原因として当社がこの需給契約の全部または一部の履行ができない場合、第9条（需給契約の成立および契約期間）、第42条（需給契約の廃止）および第44条（解除等）の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、この需給契約の一部または全部を解除することができます。この場合、お客さまは、第42条（需給契約の廃止）(1)の手続きにしたがうものとし、当社は、第44条（解除等）(1)の手続きにしたがうものとします。なお、この場合、第45条（契約解除料の申受け）に定める契約解除料は申し受けません。また、この解除にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負いません。

第38条 設備の賠償

お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が、託送供給等約款にもとづき次の金額の賠償に係る請求を受けたときは、当社は、その賠償に要する金額をお

客さまに支払っていただきます。

- (1) 修理可能な場合
修 理 費
- (2) 亡失または修理不可能な場合
帳簿価額と取替工費との合計額

第39条 需給計画作成に係るお客さまの協力

当社は、託送供給等約款にもとづく需給計画の作成のために必要な情報、またはお客さまの電気の使用計画等について、書面等にてお客さまに提出していただくことがあります。

第Ⅵ章 契約の変更および終了

第40条 需給契約の変更

お客さまがこの需給契約の変更を希望される場合は、第8条（需給契約の申込み）に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、この場合、当社またはSBは、本人確認を行なうことがあります。なお、契約種別を変更される場合等需給契約を変更される場合の契約期間は、第9条（需給契約の成立および契約期間）（2）イにかかわらず、従前の契約期間といたします。

また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。

第41条 名義の変更

合併、相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社指定の申込み方法により申し出ていただきます。なお、当社またはSBは、本人確認を行なうことがあります。

第42条 需給契約の廃止

- (1) お客さまがこのBiz約款にもとづく電気の使用を廃止しようとする場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社またはSBに通知していただきます（以下、当該通知を「廃止通知」といいます。）。なお、この場合、当社またはSBは、本人確認を行いません。また、スイッチングの場合で、お客さまが当社またはSBに廃止通知をせずに他の小売電気事業者へ需給契約の申込みを行なったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に廃止期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの廃止通知とみなすものといたします。ただし、これによりがたい場合には、お客さまと当社またはSBとの協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
- (2) 当社または一般送配電事業者は、原則として、お客さまが通知された廃止期日または電力広域的運営推進機関から当社またはSBに通知がされた廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行いません。
- (3) この需給契約は、第44条（解除等）および次の場合を除き、お客さまが当社またはSBに通知された廃止期日または電力広域的運営推進機関から当社またはSBに通知がされた廃止期日に消滅いたします。

イ 当社またはSBがお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日にこの需給契約が消滅したものといたします。

ロ 当社の責めとならない理由（非常変災等の場合を除きます。）により、一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合、この需給契約は、需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。

第43条 需給開始後の需給契約の消滅または変更にもなう電気料金および工事費の精算

お客さまが契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、もしくは増加された後1年に満たないでこの需給契約を消滅させる場合、またはお客さまが契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定し、もしくは増加された後1年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとする場合で、託送供給等約款に定めるところにより、

当社またはSBが、電気料金または工事費の精算に係る請求を一般送配電事業者から受けた場合には、当社またはSBは、当該精算に相当する金額（以下「1年未満臨時精算」といいます。）をお客さまから申し受けます。なお、1年未満臨時精算は、原則としてこの需給契約の消滅時に発生する最後の電気料金とあわせて支払っていただきます。

なお、電流制限器等の一般送配電事業者の供給設備を常置する等の場合は、1年未満臨時精算の対象とならないことがあります。

第44条 解 除 等

(1) 当社は、次の場合には、この需給契約を解除することがあります。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、ただちに債務の全額を一括弁済していただきます。

なお、この場合は、あらかじめ、この需給契約を解除する15日前までに解除日を明示し、その旨をお客さまにお知らせいたします。

イ 第32条（供給の停止）にもとづき電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合

ロ お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合

ハ お客さまが他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）の電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合

ニ このBiz約款によって支払いを要することになった電気料金以外の債務（延滞利息、違約金、工事費負担金その他このBiz約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払わない場合

ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について、銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合

ヘ お客さまが、破産手続き開始、再生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受け、または自ら申し立てを行なった場合

ト お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払わないおそれがあると当社が合理的に認めた場合

チ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てを受けた場合

リ お客さまがこのBiz約款に反した場合

(2) お客さまが、第42条（需給契約の廃止）(1)による通知をされないうで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合は、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといえます。

第45条 契約解除料の申受け

契約更新期間以外の期間において、お客さまの都合によりこの需給契約を消滅させる場合、または第44条（解除等）により当社がこの需給契約を解除する場合には、原則としてBiz料金表に定める契約解除料を申し受けます。

なお、この契約解除料は、原則としてこの需給契約が消滅する際に発生する最後の電気料金とあわせて支払っていただきます。

第46条 需給契約消滅後の債権債務関係

需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は、この需給契約の消滅によっては消滅いたしません。

第Ⅶ章 供給方法、工事および工事費の負担

第47条 需給地点

電気の需給地点（電気の需給が行なわれる地点をいいます。）は、託送供給等約款における供給地点といたします。また、需給地点に至るまでの供給設備の施設、供給方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによります。

第48条 計量器等の取付け

- (1) 電気料金の算定上必要な計量器（電力量計等をいいます。）、その付属装置（計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回路等をいいます。）および区分装置（力率測定時間を区分する装置等をいいます。）は、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は、計量器付属装置とはいたしません。

なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。

イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合

ロ 変成器の2次配線等で、一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合

- (2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所（原則として屋外といたします。）とし、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。

また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときは、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。

- (3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまが無償で一般送配電事業者に提供するものといたします。なお、(1)によりお客さままたは一般送配電事業者が施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
- (4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事を一般送配電事業者がする場合において、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が受けたときは、当社は、請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。

第49条 電流制限器の取付け

- (1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
- (2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
- (3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工

事をする場合において、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が受けたときは、当社は、請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。

第50条 工事費負担金等相当額およびその申受け等

- (1) お客さまへの電気の供給にともない、一般送配電事業者が供給設備を施設する場合または供給設備を変更する場合等で、当社が、託送供給等約款に定めるところにより工事費負担金の請求を一般送配電事業者から受けた場合には、当社またはSBは、請求を受けた金額に相当する金額（以下「工事費負担金等相当額」といいます。）を、原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
- (2) 一般送配電事業者による当該工事完成後、託送供給等約款にもとづき工事費負担金等相当額の精算を受けた場合は、当社またはSBは、お客さまに対して、当該工事費負担金等相当額をすみやかに精算いたします。
- (3) 託送供給等約款にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。

第51条 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更する場合の費用の申受け

一般送配電事業者の供給設備の一部または全部を施設もしくは変更（一般送配電事業者が供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額な費用を要した場合を含みます。）した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合において、託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が受けたときは、当社またはSBは、請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。

第Ⅷ章 保 安

第52条 保安の責任

一般送配電事業者は、需給地点に至るまでの供給設備（一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。）および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、保安の責任を負います。

第53条 調 査

(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。

なお、お客さまのお求めに応じて、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を掲示いたします。

(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。

イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定

ロ 接地抵抗値の測定

ハ 点 検

(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。

なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。

第54条 調査等の委託

(1) 一般送配電事業者は、第53条（調査）の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関（以下「登録調査機関」といいます。）に委託することがあります。

(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。

第55条 調査に対するお客さまの協力

(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完了したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。

(2) 一般送配電事業者は、第53条（調査）(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。

第56条 保安等に対するお客さまの協力

(1) 次の場合には、託送供給等約款に定めるところにしたがい、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適切な処置をいたします。

イ お客さまが、引込線、計量器等その他需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認められた場合

ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もし

くは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合

- (2) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は(1)に準じて、適切な処置をいたします。
- (3) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件（発電設備を含みます。）の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事がされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合、保安上とくに必要があるときは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただくことがあります。
- (4) お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
- (5) お客さまおよび当社は、電気の安定的な需給を行なうために連絡体制を整え、相互に協力するものといたします。

第57条 自家用電気工作物

お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、このBiz約款のうち次のものは、適用いたしません。

- (1) 第53条（調査）
- (2) 第54条（調査等の委託）
- (3) 第55条（調査に対するお客さまの協力）

第IX章 そ の 他

第58条 個人情報の取り扱い

当社は、この需給契約により知りえた個人情報を、当社が定める「小売電気事業における個人情報の取り扱い」にもとづき、適切に取り扱います。

第59条 信用情報の共有

当社は、お客さまが電気料金等について支払期日を経過してなお支払われない場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および電気料金の支払状況等について、SB または当社以外の小売電気事業者に提供することがあります。

第60条 反社会的勢力の排除

お客さまおよび当社は、現在および将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力団準備員、暴力団関係者および総会屋等その他これらに準ずる者（以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。）および次のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものといたします。

また、お客さまおよび当社は、次のいずれかに該当するときは、第44条（解除等）（1）の手続きにしたがい需給契約を解除することができるものといたします。なお、この場合、契約を解除された者は、損害賠償その他の一切の請求をしないものといたします。

- （1）反社会的勢力であると認められるとき。
- （2）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- （3）反社会的勢力を利用していると認められる関係を有するとき。
- （4）反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与があると認められるとき。
- （5）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- （6）自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任をこえた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、もしくは業務を妨害するなどを行なったとき。

第61条 専属的合意管轄裁判所および準拠法

- （1）この需給契約またはこれに関連する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所といたします。
- （2）このBiz 約款にもとづく需給契約またはこれに関連する契約は、すべての日本法によって解釈され、法律上の効力が与えられるものといたします。

第62条 誠実協議

このBiz 約款またはBiz 料金表に定めのない事項、もしくはこのBiz 約款、Biz 料金表SB 請求約款によりがたい特別の事情が生じた場合には、託送供給等約款や関連する法令、または一般に確立された慣習によるほか、お客さまおよび当社との間で誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。

附 則

1 実施期日

この Biz 約款は、平成 30 年 7 月 1 日から実施いたします。

2 標準周波数についての特別措置

- (1) この Biz 約款実施の際、東北電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで供給いたします。

新潟県の佐渡市、妙高市および糸魚川市

- (2) この Biz 約款実施の際、中部電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 50 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 50 ヘルツで供給いたします。

長野県の一部

別 表

1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日（記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、計量日といたします。）から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、電力エリア、中国電力エリアおよび四国電力エリアで、従量電灯Aのお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、最低料金適用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また、この場合の電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

なお、最低料金適用電力量とは、関西電力エリアおよび中国電力エリアの場合は1契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいい、四国電力エリアの場合は1契約につき最初の11キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。

(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。

(5) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、(2)にかかわらず、(2)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものといたします。

なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。

また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項もしくは第6

項により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。

2 燃料費調整

(1) 燃料費調整額の算定

イ 平均燃料価格

原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。

なお、 α 、 β および γ の値は、Biz料金表12（燃料費調整）付表（以下「付表」といいます。）のとおりといたします。

また、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。

$$\text{平均燃料価格} = A \times \alpha + B \times \beta + C \times \gamma$$

A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格

B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格

C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格

なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

ロ 燃料費調整単価

燃料費調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。

また、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

なお、基準燃料価格、基準単価および上限価格は、付表のとおりといたします。

(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を下回る場合

$$\text{燃料費調整単価} = (\text{付表の基準燃料価格} - \text{平均燃料価格}) \times \frac{\text{付表の基準単価}}{1,000}$$

(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合

$$\text{燃料費調整単価} = (\text{平均燃料価格} - \text{付表の基準燃料価格}) \times \frac{\text{付表の基準単価}}{1,000}$$

(ハ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の上限価格を上回る場合

$$\text{燃料費調整単価} = (\text{付表の上限価格} - \text{付表の基準燃料価格}) \times \frac{\text{付表の基準単価}}{1,000}$$

ハ 燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気にも適用し、次表（燃料費調整適用表）のとおりといたします。

なお、記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、検針日を計量日と読み替えて適用いたします。

〔燃料費調整適用表〕

平均燃料価格算定期間	燃料費調整単価適用期間
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間	その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間	その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間	その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間	その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間	その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間	その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間	その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間	その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間	翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間	翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間	翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間）	翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間

ニ 燃料費調整額

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、関西電力エリア、中国電力エリアまたは四国電力エリアの場合で従量電灯 A のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金適用電力量に適用される燃料費調整単価といたします。

なお、最低料金適用電力量とは、関西電力エリアおよび中国電力エリアの場合は 1 契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいい、四国電力エリアの場合は 1 契約につき最初の 11 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。

(2) 基準単価

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、付表とおりといたします。

3 契約容量の算定方式

北海道電力エリア、東北電力エリア、東京電力、中部電力エリアまたは九州電力エリ

アの場合の従量電灯 C、および関西電力エリア、中国電力エリアまたは四国電力エリアの場合の従量電灯 B の契約容量は、原則として次により算定いたします。

なお、低圧電力の場合は、原則として(2)により契約電力を算定いたします。

- (1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合

$$\text{契約主開閉器の定格電流 (アンペア)} \times \text{電圧 (ボルト)} \times \frac{1}{1,000}$$

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。

- (2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合

$$\text{契約主開閉器の定格電流 (アンペア)} \times \text{電圧 (ボルト)} \times 1.732 \times \frac{1}{1,000}$$

4 年間負荷率の算定

この Biz 約款における低圧電力の年間負荷率は、原則として次の算式により算定された値といたします。

年間負荷率 (％)

$$= \frac{\text{当該需要場所における低圧電力の年間の使用電力量 (キロワット時)}}{\text{当該需要場所における低圧電力の契約電力 (キロワット)} \times 8,760 \text{ (時間)}} \times 100$$

なお、当該需要場所における低圧電力の年間の使用電力量 (キロワット時) および当該需要場所における低圧電力の契約電力 (キロワット) は、原則としてこの Biz 約款を適用する需要場所ごとの過去 1 年間の実績値(過去 1 年間の実績値を用いることが適当ではない場合等については、想定値等を用いて算定するものといたします。)を用いて算定いたします。

5 日割計算の基本算式

- (1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。

イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合

$$1 \text{ 月の該当料金} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$$

ただし、第 24 条 (電気料金の算定) (1)ハに該当する場合は、

$$\frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}} \text{ は、} \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{暦日数}}$$

といたします。

ロ 関西電力エリアおよび中国電力エリアにおける従量電灯 A の最低料金適用電力量区分を日割りする場合

$$\text{最低料金適用電力量} = 15 \text{ キロワット時} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$$

なお、最低料金適用電力量とは、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。

ハ 四国電力エリアにおける従量電灯 A の最低料金適用電力量区分を日割りする場合

$$\text{最低料金適用電力量} = 11 \text{ キロワット時} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$$

なお、最低料金適用電力量とは、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。

ニ 従量電灯 A、従量電灯 B および従量電灯 C の料金適用上の電力量区分を日割する場合で、最低料金適用電力量以外の場合（この場合、第 1 段階料金適用電力量の日割りは適用せず、ロまたはハによるものといたします。）

$$\text{第 1 段階料金適用電力量} = 120 \text{ キロワット時} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$$

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

$$\text{第 2 段階料金適用電力量} = 180 \text{ キロワット時} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$$

北海道電力エリアを除く第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。なお、北海道電力エリアの場合は上記によらず次のとおりとし、第 2 段階料金適用電力とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

$$\text{第 2 段階料金適用電力量} = 160 \text{ キロワット時} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$$

ホ 関西電力エリアおよび中国電力エリアにおける従量電灯 A の料金適用上の電力量のうち、第 1 段階料金適用電力量を日割する場合

$$\text{第 1 段階料金適用電力量} = 105 \text{ キロワット時} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$$

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

ヘ 四国電力エリアにおける従量電灯 A の料金適用上の電力量のうち、第 1 段階料金適用電力量を日割する場合

$$\text{第 1 段階料金適用電力量} = 109 \text{ キロワット時} \times \frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$$

なお、第 1 段階料金適用電力量とは、11 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

ト その他日割計算に応じて電力量料金を算定する場合

(イ) 第 24 条（電気料金の算定）(1)イの場合

電気料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。

(ロ) 第 24 条（電気料金の算定）(1)ロの場合

電気料金の算定期間の使用電力量を、電気料金に変更のあった日の前後の期間で区分し、原則として、それぞれの 30 分ごとの接続供給電力量の合計により算定いたします。

(ハ) 第 24 条（電気料金の算定）(1)ハの場合

$\frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{計量期間等の日数}}$ は、 $\frac{\text{日割計算対象日数}}{\text{暦日数}}$ といたします。

- チ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金（最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）を算定する場合
- (イ) 第 24 条（電気料金の算定）(1)イの場合
電気料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
 - (ロ) 第 24 条（電気料金の算定）(1)ロの場合
電気料金の算定期間の使用電力量を、電気料金に変更のあった日の前後の期間で区分し、原則として、それぞれの 30 分ごとの接続供給電力量の合計により算定いたします。
- (2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)にいう計量期間等の日数は、次のとおりといたします。
- イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。
 - ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
- (3) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は、次のとおりといたします。
- イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。
 - ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。



平成 30 年 7 月 1 日



東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
S B パ ワ ー 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 馬 場 一
〔小売電気事業者登録番号：A0186〕