

連絡先について.....	4-2
連絡先の使いかた.....	4-2
連絡先一覧.....	4-2
新しい連絡先を登録する.....	4-2
連絡先の内容を確認する.....	4-2
連絡先の内容を変更する.....	4-4
連絡先を削除する.....	4-4
連絡先の情報をリンクする.....	4-4
連絡先からメールを作成する.....	4-5
連絡先を送信する.....	4-5
USIMカード連絡先.....	4-5
連絡先をメモ리카ードにバックアップする.....	4-6
連絡先グループを使う.....	4-6
グループを追加する.....	4-6
グループを削除する.....	4-6
グループを並べ替える.....	4-7
グループから連絡先を編集する.....	4-7
グループ全員にSMS / メールを送信する.....	4-7
連絡先に着信拒否を設定する.....	4-7
着信拒否を設定する.....	4-7
着信拒否を解除する.....	4-7
着信拒否履歴を確認する.....	4-7

連絡先について

よく電話をかけたり、メールをやりとりする相手を連絡先に登録しておく、簡単な操作で発信／メール送信できます。

- Web上のGoogleアカウントやFacebookアカウントと同期することもできます。
- 本体メモリの他に、以下から連絡先をインポートしたり同期することができます。
 - ・ Gmailメール連絡先からインポート (P.5-2)
 - ・ Exchange Serverアカウントと同期 (P.5-2)
 - ・ HTC Syncを使用してパソコンと同期 (P.5-5)
 - ・ USIMカードからインポート／エクスポート (P.4-6)
 - ・ Facebookアカウントと同期
- 本機に登録できる連絡先の件数は、本体メモリの空き容量によって異なります。USIMカードに登録できる件数は、USIMカードの種別によって異なります。

連絡先の使いかた

連絡先一覧

連絡先一覧には、以下の4つのタブが表示されます。タブを直接タップするか、現在表示されているタブをドラッグして、使用するタブのところで離します。



①	すべてタブ	本体メモリ、USIMカード、Googleアカウント、Facebookアカウント、Exchange ActiveSyncアカウントすべての連絡先を表示します。また、自分のプロフィール（マイ連絡先カード）も編集できます。
②	グループタブ	連絡先のグループを表示します。新しいグループを作成したり、グループの全員にまとめてSMSやメールを送信することができます。

③	オンラインディレクトリタブ	Exchange ActiveSync ServerやFacebookのアカウントなど、オンラインの連絡先を本機にコピーすることができます。
④	通話履歴タブ	発着信履歴や不在着信の履歴一覧を表示します。

新しい連絡先を登録する

1. > **連絡先** > **連絡先の追加**
2. **連絡先の種類を選択**
本体：本体メモリに登録します。
USIM：USIMカードに登録します。
Google：Googleアカウントと同期します。
Microsoft Exchange ActiveSync：Exchange Serverアカウントと同期します。
3. 各項目を入力 > **保存**

連絡先の内容を確認する

連絡先の表示方法を変更する

1. > **連絡先**
連絡先一覧画面が表示されます。
2. メニューボタン () > **表示** > **表示する連絡先を選択** > **完了**

連絡先一覧画面の見かた



①	新しい連絡先を登録
②	マイ連絡先カードを表示／編集
③	顔写真をタップするとクイックアクセスアイコンを表示
④	不在着信あり、新着SMS／メールあり、Facebookプロフィール更新あり、Facebookイベントあり、Facebook／Flickr写真追加
⑤	USIMカード連絡先
⑥	Facebook連絡先、Facebookアカウント／Twitterアカウント／Flickrアカウントにリンク
⑦	Googleトークのオンラインステータス

⑧ クイックアクセスアイコン
アイコンをタップして、電話発信やメール作成などを素早く操作できます。表示されるアイコンは連絡先の登録内容によって異なります。

連絡先を検索する

連絡先を簡単に検索することができます。

1. > 連絡先 > 検索ボタン (🔍)
2. 検索文字列入力欄に検索する名前(姓／名)、電話番号、メールアドレスまたは勤務先の最初の文字を入力



補足

- ・ 絞り込んだ内容を元に戻す場合は、検索文字列入力欄の文字を消去してください。

連絡先の詳細内容を確認する

1. > 連絡先
2. 対象の連絡先を選択
連絡先詳細画面が表示されます。
連絡先詳細画面では、画面下部に以下のタブが表示されます。



①	詳細タブ	表示している連絡先の登録情報を表示します。操作欄の項目をタップして、簡単に電話発信やSMS／メール送信を行えます。
②	メッセージタブ	表示している連絡先からのSMSを確認したり、新規SMSを送信できます。
③	メールタブ	表示している連絡先からのメールを確認したり、新規メールを送信できます。

④	アップデートとイベントタブ	表示している連絡先のFacebookステータスや最新のイベント、Flickrにいつ写真がアップロードされたかを確認できます。画面右上にある リンク をタップすると、リンクする連絡先を設定できます (P.4-4)。
⑤	ギャラリータブ	表示している連絡先のFacebookおよびFlickrの写真アルバムを表示します。画面右上にある リンク をタップすると、リンクする連絡先を設定できます (P.4-4)。
⑥	通話履歴タブ	表示している連絡先の発信履歴や不在着信の履歴一覧を表示します。

連絡先の内容を変更する

1. > **連絡先**
2. 対象の連絡先を選択 > メニューボタン () > **編集**
3. それぞれの値を編集 > **保存**

連絡先を削除する

1. > **連絡先**
2. 対象の連絡先を選択

3. メニューボタン () > **削除** > **OK**

連絡先の情報をリンクする

連絡先とオンラインアカウントに、同じ名前や電話番号、メールアドレスが存在する場合、連絡先とオンラインアカウントの情報をリンクさせて連絡先にまとめて表示することができます。

情報をリンクする

連絡先とオンラインアカウントに同じ情報が存在すると、 がステータスバーの通知エリアに表示されます。

1. ステータスバーをタップして画面下にスライドする
通知パネルが開きます。
2. リンク設定の通知をタップ

3. リンクする内容を確認



リンクさせたくない情報は、 をタップして にします。

4. **OK**

手動で情報をリンクする

連絡先詳細画面から手動でリンクを設定/解除することができます。

1. > **連絡先**
2. 対象の連絡先を選択
3. 画面右上の **リンク** または をタップ
4. 設定/解除する対象を選択
対象をタップすると、 (リンク設定) と (リンク解除) が切り替わります。
5. 完了

リンク済みの連絡先を表示する

1.  > 連絡先
2. メニューボタン () > その他 > リンク済み連絡先
 - リンクを解除する場合
> 対象の  をタップ > OK

連絡先からメールを作成する

SMSを作成する

1.  > 連絡先
2. 対象の連絡先を選択 > メッセージの送信
「携帯」に登録されている電話番号を宛先にしたSMSを作成します。
3. 本文などを入力 > 送信
詳細については、「SMSを作成する」(P.7-2)を参照してください。



補足

- 連絡先一覧画面からクイックアクセスアイコンをタップしても、SMSを作成することができます (P.4-3)。

インターネットメールを作成する

1.  > 連絡先
2. 対象の連絡先を選択 > メールを送信
3. 作成するメールの種類を選択
4. 件名や本文などを入力し送信
詳細については、「インターネットメールを作成する」(P.7-11)を参照してください。

連絡先を送信する

連絡先をBluetooth®通信で送信する

- Bluetooth®通信機能の設定についてはP.12-2を参照してください。

1.  > 連絡先
2. 対象の連絡先を選択
3. メニューボタン () > 連絡先を送信 > 連絡先をvCardとして送信でBluetooth > 送信するデータを選択 > 送信
送信先の検索が始まります。
以降は、送信先の設定などにより手順が異なるため、画面の指示に従って操作してください。

連絡先をメールで送信する

1.  > 連絡先
2. 対象の連絡先を選択
3. メニューボタン () > 連絡先を送信 > 連絡先をvCardとして送信でメール > 送信するデータを選択 > 送信
4. 宛先や件名、本文などを入力しメール送信
詳細については、「インターネットメールを作成する」(P.7-11)を参照してください。

USIMカード連絡先

USIMカードに連絡先を登録することができます。

USIMカードに連絡先を追加する

1.  > 連絡先 > 連絡先の追加
2. 連絡先の種類でUSIM > OK
3. 各項目を入力 > 保存

USIMカードの連絡先をインポートする

1.  > 連絡先 > メニューボタン (menu) > インポート/エクスポート
2. USIMカードからインポート > 連絡先を選択
3. 保存



補足

- 検索文字列入力欄に文字を入力して、USIMカードに登録されている連絡先を絞り込むことができます。

連絡先をメモ리카ードにバックアップする

1.  > 連絡先 > メニューボタン (menu) > インポート/エクスポート
2. SDカードにエクスポート > バックアップするアカウントを選択
3. OK

連絡先をインポートする

1.  > 連絡先 > メニューボタン (menu) > インポート/エクスポート

2. SDカードからインポート > インポートするアカウントを選択
3. インポートするバックアップファイルの数を選択 > OK > インポートするバックアップファイルを選択 > OK

連絡先グループを使う

連絡先を「友達」や「同僚」などにグループ別に分類しておけば、簡単にSMSやメールをグループ全員に送信できます。またこれらのグループを、Googleアカウントと同期することもできます。

グループを追加する

1.  > 連絡先 > グループタブ
2. グループを追加 > グループ名を入力
3. 連絡先をグループに追加 > 連絡先を選択 > 保存 > 保存

グループを削除する

1.  > 連絡先 > グループタブ
2. 削除するグループを1秒以上タップ > グループを削除 > はい



補足

- お買い上げ時に登録されているグループを削除することはできません。

グループを並べ替える

1.  > 連絡先 > グループタブ
2. メニューボタン () > 再配列
3.  をドラッグしてグループを移動 > 保存

グループから連絡先を編集する

1.  > 連絡先 > グループタブ
2. 編集するグループを 1 秒以上タップ > グループを編集
3. 以下の編集を行う
 - ・グループ名をタップして新しいグループ名を入力します。
 - ・グループ名の左側にある写真アイコンをタップすると、お好みの静止画をグループアイコンに設定できます。
 - ・連絡先を追加するには、連絡先をグループに追加をタップして連絡先を選択し、保存をタップします。
 - ・連絡先を削除するには、連絡先右端の  をタップします。
4. 保存

補足

- ・お買い上げ時に登録されているグループのグループ名を変更することはできません。

グループ全員にSMS / メールを送信する

1.  > 連絡先 > グループタブ
2. SMS / メールを送信するグループを選択 > グループアクション () タブ
3. グループメッセージを送信またはグループメールを送信
以降の操作は、「SMSを作成する」(P.7-2)、「インターネットメールを作成する」(P.7-11) を参照してください。

連絡先に着信拒否を設定する

連絡先に登録している電話番号からの着信を拒否するように設定できます。
拒否した着信は留守番電話センターへ転送され、着信拒否履歴に記録されます。

着信拒否を設定する

1.  > 連絡先
2. 対象の連絡先を1秒以上タップ > 着信拒否 > OK

着信拒否を解除する

1.  > 連絡先 > メニューボタン () > その他 > ブラックリスト
2. 対象の連絡先を1秒以上タップ > 着信拒否を解除 > OK

着信拒否履歴を確認する

1.  > 連絡先 > メニューボタン () > その他 > ブラックリスト
2. 通話履歴タブ

