

セキュリティ

ロック機能	18-2
PINコード設定.....	18-2
PINコードを有効にする	18-2
PINコードを変更する	18-2
スクリーンロックを使う	18-3
画面をロックする	18-3
画面ロック解除パターンを作成する	18-3
画面ロック解除暗証番号／パスワードを設定する	18-4
画面ロックを無効にする	18-4

ロック機能

USIMカードを本機に取り付けて電源を入れたときに、PINコードを入力しないと本機を使用できないようにすることができます（PINコード設定）。また、本機を操作しない状態が一定時間続くとき、他の人が使用できないように画面をロックすることもできます（スクリーンロック）。

PINコード設定

PINコードの有効／無効の設定や、PINコードの変更を行います。

- PINコードの詳細については、P.20-3を参照してください。

PINコードを有効にする

USIMカードを本機に取り付けて電源を入れたときに、PINコードを入力するように設定します。

1.  > 設定 > セキュリティ > USIMカードのロック
2. 「USIMカードをロック」にチェックを付ける
3. PINコードを入力 > OK
PINコードが有効になります。

補足

- PINコードを無効にする場合は、 > 設定 > セキュリティ > USIMカードのロック > 「USIMカードをロック」のチェックを外し、PINコードを入力してください。

PINコードを変更する

PINコードを変更します。

- PINコードは「USIMカードをロック」にチェックが付いている場合のみ変更できます。

1.  > 設定 > セキュリティ > USIMカードのロック > PINの変更
2. 古い暗証番号を入力 > OK
3. 新しい暗証番号を入力 > OK > 新しい暗証番号をもう一度入力
4. OK
PINコードが変更されます。

スクリーンロックを使う

画面をロックしたり、起動時やスリープモードまたはスクリーンオフ復帰時に画面ロック解除パターンを設定することにより、データをさらに安全に保護できます。画面ロック解除パターンの代わりに、暗証番号またはパスワードを設定することもできます。

画面をロックする

電源ボタン（）を押します。画面をロックすると、本機をバッグ、財布、またはポケットに入れる際に、誤って画面にタッチしてしまうことを防止できます。



補足


- 画面のロック解除をするには、電源ボタン（）を押して画面ロック解除パターンを入力します。

画面ロック解除パターンを作成する

画面ロック解除パターンを作成すると、本機のセキュリティを強化できます。有効時には、画面上に正しいロック解除パターンを描き、操作キーとタッチパネルのロックを解除してください。

1. メニューボタン（） > 設定

- セキュリティ > 画面ロックの設定 > パターン > 次へ > 次へ
- 垂直、水平、あるいは対角線方向に少なくとも4つのドットを接続して、画面ロック解除パターンを描く



パターンを作成するには、指を画面上でスライドさせる必要があります。個々のドットをタップすることがないようにしてください。

- 次へ
- 画面ロック解除パターンを再度描く > 確認



補足

- メニューボタン（）を押し、設定 > セキュリティ > 画面ロックタイマーをタップすると、何も操作しない状態が続いた場合に、画面ロックが起動するまでの時間を設定できます。
- ロック解除時に、ロック解除パターンが画面に表示されないようにしたい場合には、「入力時にパターンを表示」のチェックを外してください。
- ロック解除パターンを変更するには、メニューボタン（）を押し、設定 > セキュリティ > 画面ロックの変更をタップして画面ロック解除パターンを描き、パターンをタップします。画面上でロック解除パターンを描くことに5回失敗すると、再試行できるようになるまで、30秒待つように指示されます。

画面ロック解除暗証番号／パスワードを設定する

画面ロック解除用の暗証番号またはパスワードを設定して、本機のセキュリティを強化できます。

1. メニューボタン (menu) > 設定
2. セキュリティ > 画面ロックの設定 > 暗証番号またはパスワード
3. 暗証番号またはパスワードを入力 > 次へ
暗証番号を設定する場合は4~16桁の数字を、パスワードを設定する場合は英字を含む4~16桁のパスワードを入力してください。
4. 暗証番号またはパスワードをもう一度入力 > OK



補足

- メニューボタン (menu) を押し、設定 > セキュリティ > 画面ロックタイマーをタップすると、何も操作しない状態が続いた場合に、画面ロックが起動するまでの時間を設定できます。
- ロック解除暗証番号／パスワードを変更するには、メニューボタン (menu) を押し、設定 > セキュリティ > 画面ロックの変更をタップして暗証番号／パスワードを入力し、暗証番号またはパスワードをタップします。
- ロック解除暗証番号／パスワードを5回連続して間違えると、再試行できるようになるまで、30秒待つように指示されます。



重要

- 画面ロックの設定を変更するためには、お客様が設定した画面ロック解除暗証番号／パスワードが必要となります。暗証番号／パスワードをお忘れにならないようにご注意ください。

画面ロックを無効にする

1. メニューボタン (menu) > 設定
2. セキュリティ > 画面ロックの変更
3. 設定している画面ロック解除パターン／暗証番号／パスワードを入力 > 次へ
4. なし