

10








電話をお好みに設定する

ディスプレイ設定	10-2
着信時設定	10-4
音設定	10-5
メール設定	10-7
Yahoo!ケータイの設定	10-8
電話設定	10-9
カメラ設定	10-10
初期化	10-11
電話帳設定	10-12
いろいろな機能 (便利機能)	10-13






画面表示に関する設定

共通操作  → 「設定をする」 →  ▶

メインディスプレイの壁紙に画像を設定する

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体にあらかじめ用意されている画像を設定する | ▶ 「待受画面に画像を設定する」 →  → 「内蔵画像」 →  → 画像を選択 →  (3回) |
| 保存場所の画像を設定する | ▶ 「待受画面に画像を設定する」 →  → 「本体」 / 「メモリカード」 →  → 保存場所を選択 →  → 画像を選択 →  (3回)
<ul style="list-style-type: none"> ● 待受画面のサイズよりも大きな画像を選択した場合は、自動的に縮小されます。縦横のサイズによっては余白ができることがあります。 ● 待受画面のサイズより小さな画像を選択した場合は、画像が中央に配置され、周囲に余白ができます。 |

メインディスプレイに時計／カレンダーを表示する

- ▶ 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「時計を設定する」 →  → 「時計の種類を設定する」 →  → 「待受画面」 →  → 時計のデザインまたはカレンダーを選択 →  (2回)
- 時計・カレンダーの表示が不要の場合は、「表示しない」を選択します。

サブディスプレイの時計のデザインを設定する

- ▶ 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「時計を設定する」 →  → 「時計の種類を設定する」 →  → 「外側の画面」 →  → 時計のデザインを選択 →  (2回)

バックライトに関する設定






共通操作  → 「設定をする」 →  → 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「画面表示の設定をする」 →  → 「画面の照明時間を設定する」
→  ▶

メインディスプレイの照明時間を設定する ▶ 「照明時間」 →  → 照明時間を入力(0~60秒) →  (2回)

メインディスプレイを消して電池を長持ちさせる ▶ 「省電力」 →  → 時間を選択(30秒/1分/5分) →  (2回)

- 通話中や待受画面で、設定した時間の間にボタン操作をしなかった場合、メインディスプレイを消灯して電池の消耗を抑えます。
- メインディスプレイ点灯中は、サブディスプレイも点灯します。
- TVコール通話中は、メインディスプレイが常に点灯した状態になります。

お知らせボタンのライトに関する設定

お知らせボタンのライトが光る／光らないを設定する ▶  → 「設定をする」 →  → 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「光るお知らせボタンの設定」 →  → 「光らせる」/「光らせない」 →  (2回)

電話の留守録に関する設定

電話の留守録の応答時間を設定する

▶ → 「設定をする」 → → 「留守番電話と割込通話」 → → 「電話の留守録を設定・再生する」 → → 「留守録が応答するまでの時間」 → → 応答時間を入力(0～30秒) → (2回)

着信拒否に関する設定

共通操作 → 「設定をする」 → → 「重要な設定をする」 → → 「機能・操作を制限する」 → → 「電話・メールの相手を制限する」 → → 操作暗証番号を入力 → 「拒否する着信を設定する」 → ▶

相手先の種類によって着信を拒否する

▶ 拒否する着信を選択 → → 「拒否する」 → (2回)
 ● 発信者番号通知のない着信、電話帳に登録されていない相手からの着信、公衆電話からの着信、発信者番号通知のできない相手からの着信を選択し、それぞれ拒否を設定できます。

指定した番号からの着信を拒否する

▶ 「拒否する番号を登録する」 → → 「拒否する」 → (2回)
 ● 拒否電話リストに登録した相手先からの着信を拒否します。

拒否電話リストの登録／編集をする

電話帳から選択する

▶ 「拒否する番号を登録する」 → → 「番号を登録する」 → → 拒否電話リストの登録／編集したい場所を選択 → → 「編集する」 → → 「電話帳から選ぶ」 → → 電話帳を選択 → → 電話番号を選択 → (3回)

電話番号を直接入力する






▶ 「拒否する番号を登録する」 → → 「番号を登録する」 → → 拒否電話リストの登録／編集したい場所を選択 → → 「編集する」 → → 「番号を入力する」 → → 電話番号を入力 → (3回)

通話履歴から選択する

▶ 「拒否する番号を登録する」 → → 「番号を登録する」 → → 拒否電話リストの登録／編集したい場所を選択 → → 「編集する」 → → 「履歴から選ぶ」 → → 履歴の種類を選択 → → 相手先を選択 → (3回)

マナーモードに関する設定

マナーモード中の目覚まし音の動作を設定する






- ▶  → 「設定をする」 →  → 「マナーモードを設定する」 →  → 「設定する」 →  → 「鳴らす」 / 「鳴らさない」 →  (2回)

音・バイブレーターに関する設定







共通操作  → 「設定をする」 →  ▶

着信音を設定する

本体にあらかじめ用意されている音を設定する

- ▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「音声・TVコールを受けた時」 / 「メールが届いた時」 →  → 「音の種類を選ぶ」 →  → 「内蔵メロディ」 →  → メロディを選択 →  (2回)

保存場所のファイルを設定する

- ▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「音声・TVコールを受けた時」 / 「メールが届いた時」 →  → 「音の種類を選ぶ」 →  → 「内蔵メロディ」 / 「本体」 / 「メモリカード」 →  → 保存場所を選択 →  → メロディを選択 →  (3回)
- 選択したファイルに再生開始ポイントが含まれている場合は、ファイル選択後に再生開始ポイントを選択します。
 - 着信音パターンに画像付き SMAF データを設定しても画像が正しく表示されない場合があります。






共通操作  → 「設定をする」 →  ▶

着信音量を設定する





▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「音声・TVコールを受けた時」 / 「メールが届いた時」 →  → 「音の大きさを設定する」 →  → 音量を調節 →  (2回)

メール受信時の鳴動時間を設定する





時間を直接入力して指定する

▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「メールが届いた時」 →  → 「音を鳴らす時間を設定する」 →  → 「時間を指定する」 →  → 時間を入力(1~99秒) →  (2回)





設定したメロディを最後まで再生する

▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「メールが届いた時」 →  → 「音を鳴らす時間を設定する」 →  → 「1回再生」 →  (2回)

バイブレーターを設定する

▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「音声・TVコールを受けた時」 / 「メールが届いた時」 →  → 「振動の種類を選ぶ」 →  → パターンを選択 →  (2回)

通話中の音量を設定する



▶ 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「音の設定をする」 →  → 「通話中の音量を設定する」 →  → 音量を調節 →  (2回)















● 「でか」を設定しても、TVコールでは「音量5」の音量になります。

ボタン音の音量を設定する

▶ 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「音の設定をする」 →  → 「ボタンを押した時の音量を設定」 →  → 音量を調節 →  (2回)










メールに関する設定

共通操作  → 「メールの設定をする」 →  ▶

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示する文字の大きさを設定する | ▶ 「文字の大きさを設定する」 →  → 大きさを選択 →  (2回) |
| メールの作成方法を選択する | ▶ 「メールの作り方を選ぶ」 →  → 「簡単メール作成」 / 「通常メール作成」 →  (2回) |
| 受信メールの自動削除を設定する | ▶ 「古い受信メールを自動削除する」 →  → 「自動削除する」 / 「自動削除しない」 →  (2回) |
| メールの受信方法を選択する | ▶ 「メールの受信方法を選ぶ」 →  → 「日本でのメール受信方法を選ぶ」 / 「海外でのメール受信方法を選ぶ」 →  → 「自動で受信する」 / 「手動で受信する」 →  (2回) |
| サーバーにあるメールを削除する | ▶ 「サーバーにあるメールを全て削除する」 →  → 操作暗証番号を入力 →  → 「削除する」 →  (2回) |
| 迷惑メール対策をする | ▶ 「迷惑メールを振り分ける」 →  → 「振り分ける」 / 「振り分けない」 →  (2回) |

メール一覧画面利用中の設定







メール一覧画面 → (4-12ページ)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電話番号 / Eメールアドレスを電話帳に新規登録する | ▶ メールを選択 →  → 「電話帳に登録」 →  → 「新規登録する」 → 
● 以降の操作は、電話帳に登録する (2-8 ページ) を参照してください。 |
| 電話番号 / Eメールアドレスを電話帳に追加登録する | ▶ メールを選択 →  → 「電話帳に登録」 →  → 「追加登録する」 →  → 登録先の電話帳を選択 →  →  →  |







重要な設定

共通操作  → 「便利な機能を使う」 →  → 「インターネットを使う」 →  → 「インターネットの設定をする」 →  → 「重要な設定をする」 →
















- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造番号通知を設定する | ▶ 「製造番号を要求された時の設定」 →  → 「通知する」 / 「通知しない」 →  (2回) |
| ルート証明書を確認する | ▶ 「ルート証明書を見る」 →  → 証明書を選択 →  |
| サーバー証明書の表示を設定する | ▶ 「サーバー証明書の表示を設定する」 →  → 「表示する」 / 「表示しない」 →  (2回) |

Yahoo!ケータイに関する設定

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ダウンロードしたファイルの保存先を設定する | ▶  → 「便利な機能を使う」 →  → 「インターネットを使う」 →  → 「インターネットの設定をする」 →  → 「ダウンロードしたファイルの保存場所」 →  → 「本体」 / 「メモ리카ード」 →  (2回) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

情報画面に関する設定

情報画面 → (5-4ページ)

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情報画面の文字の大きさを変更する | ▶  → 「ブラウザ設定」 →  → 「文字の大きさ」 →  → 大きさを選択 →  (2回) |
| サウンドの再生音量を調節する | ▶  → 「ブラウザ設定」 →  → 「音量の調節」 →  → 音量を調節 →  (2回) |
| 情報内の画像やメロディを取得しない | ▶  → 「ブラウザ設定」 →  → 「画像と音の取得」 →  → 「画像の取得」 / 「音の取得」 →  → 「取得しない」 →  (2回) |

国際電話サービスに関する設定






共通操作  → 「設定をする」 →  → 「海外で利用する時の設定」 →  ▶

通信方式（3GまたはGSM）を設定する ▶ 「通信方式を設定する」 → 「自動」／「3G（日本・海外）」／「GSM（海外）」 → （2回）

ローミング事業者を設定する ▶ 「ローミング事業者を設定する」 → 「自動」／「手動」 → （2回）









発着信規制サービスに関する設定

本機は発着信規制サービスに対応していません。ただし、機種変更などで使用される場合に、以前の機種で設定していた発着信規制サービスを本機から解除できます。このとき、発着信規制用暗証番号は、以前の機種での契約時に使用していたものを入力します。

発着信規制サービスを解除する ▶  → 「設定をする」 →  → 「留守番電話と割込通話」 →  → 「発着信規制を解除する」 → （2回） → 規制解除用の暗証番号を入力 → 自動的にネットワークに接続 → 

- 発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定解除ができなくなります。このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

発信先・送信先の規制に関する設定

特定の相手先にしか発信・送信ができないようにする ▶  → 「設定をする」 →  → 「重要な設定をする」 →  → 「機能・操作を制限する」 →  → 「電話・メールの相手を制限する」 →  → 操作用暗証番号を入力 → 「発信・送信先を規制する」 →  → 「電話発信先」／「メール送信先」 →  → 「ワンタッチのみ」／「電話帳のみ」 → （2回）

静止画／動画撮影に関する設定

静止画ファインダー画面 →(6-3ページ)

動画ファインダー画面 →(6-5ページ)

保存先を変更する

▶  → 「保存先設定」 →  → 「本体」／「メモ리카ード」 →  (2回)

動画撮影に関する設定

動画ファインダー画面 →(6-5ページ)






保存形式を設定する

▶  → 「ファイル形式」 →  → 「MPEG4にする」／「H.263にする」 →  (2回)

- 動画の保存形式は「ビデオ (小)」モードのみ選択できます。動画をメールで送信した先でファイルが開けない場合は、保存形式を変更してもう一度録画してください。

お買い上げ時の状態に戻す操作

各種設定をお買い上げ時の状態に戻し、本機に登録したデータを消去する



▶  → 「設定をする」 →  → 「重要な設定をする」 →  → 「電話をお買い上げの状態に戻す」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「戻す」 →  (2回)

- リセットを行ってもUSIMカード、メモ리카ードのデータはお買い上げ時の状態に戻りません。

電話帳のグループに関する設定

共通操作  → 「電話帳を使う・履歴を見る」 →  → 「グループの名称を変更する」 →  → グループを選択 →  ▶




グループ名を変更する





















▶ 「編集する」 →  → グループ名を入力 →  (2回)

グループ名をお買い上げ時の状態に戻す

▶ 「元に戻す」 →  → 「戻す」 →  (2回)

位置情報に関する設定

共通操作  → 「便利な機能を使う」 →  → 「位置情報を見る」 →  ▶

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 位置情報取得用のURL（地図URL）を登録する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 未登録の項目を選択 →  → URLを入力 →  |
| 地図URLの表示名を編集する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 地図URLを選択 →  → 「表示名を編集」 →  → 表示名を編集 →  |
| 地図URLを編集する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 地図URLを選択 →  → 「URLを編集」 →  → 「編集する」 →  → URLを編集 → 
● お買い上げ時に設定されている地図 URL は編集できません。 |
| 地図URLを削除する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 地図URLを選択 →  → 「削除する」 →  → 「削除する」 →  (2回)
● お買い上げ時に設定されている地図 URL は削除できません。 |
| 地図URLを選択する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 地図URLを選択 →  (2回) |
| 測位機能を禁止する | ▶ 「測位機能を禁止する」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「設定する」 →  (2回) |

