ツール

カレンダー……12-2
カレンダーを表示する……12-2
スケジュールを登録する……12-2
休日／記念日を登録する……12-3
スケジュールなどの詳細を確認／編集する……12-4
カレンダーから利用できる機能……12-4
予定リスト……12-5
予定リストを登録する……12-5
予定リストから利用できる機能……12-6
アラーム……12-6
アラーム音について……12-6
アラームを登録する……12-7
電卓……12-8
メモ帳……12-8
メモ帳を登録する……12-8
メモ帳から利用できる機能……12-9
録音機能……12-9
待受時に自分の声などを録音する（ボイスレコーダー）……12-9
音を録音して着信音などに設定する（おしゃべり機能）……12-10
バーコードリーダー……12-10
バーコードを読み取る……12-10
読み取ったデータを確認／編集する……12-11
読み取ったデータを利用する……12-12
簡易位置情報……12-12
測位機能をロックする……12-12
位置情報を提供する……12-13
位置履歴を確認／削除する……12-13

カレンダー

カレンダーを表示します。スケジュールや休日、記念日を登録することもできます。

カレンダーを表示する

メインメニューから ツール▶カレンダー

月単位のカレンダーが表示されます。

- で登録のある日にカーソルを当てると、カレンダーの下に午前（AM）と午後（PM）のスケジュールの数と登録内容が3件まで表示されます。
- **[前月]**／**[翌月]**を押すと前後のカレンダーが表示されます。
- 1ヶ月表示／1週間表示を切り替えるには（☞P.12-4）

カレンダー画面
（1ヶ月表示）

スケジュールを登録する

最大1000件までスケジュールを登録できます。

メインメニューから ツール▶カレンダー

1 で日付を選んで**[新規]**→**スケジュール**

2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
件名編集	> アイコンを選択→スケジュールのタイトルや要約などを入力
場所編集	> 場所を入力
終日設定	> **終日なし**／**終日あり** ●**終日あり**に設定した場合、午前0時にアラーム通知されます。
開始日時設定	> スケジュールの開始日時を入力
終了日時設定	> スケジュールの終了日時を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択（→**曜日指定**の場合、設定したい曜日にだけチェック→**[完了]**）
アラーム通知	> 通知方法を選択（→**事前通知する**の場合、何分前に通知するか入力） ●アラーム音について（☞P.12-6）
アラーム音選択	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→アラーム音を選択
内容編集	> スケジュールの内容を入力

3 必要事項の入力が終了したら、✉[完了]

スケジュールアイコン
スケジュールを登録した日には、以下のような表示がされます。

■（青色）：午前のスケジュール
■（橙色）：午後のスケジュール
＿（アンダーバー）：2日以上にわたるスケジュール

●設定により、以下のアイコンが表示されます。
：アラームでお知らせ　Ⓜ：毎月繰り返し
D：毎日繰り返し　Y：毎年繰り返し
W：曜日指定繰り返し

お知らせ
●2000年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までのスケジュールを登録できます。
●プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。ただし、パーソナルデータロック設定中の動作は変更できます。（☞P.11-7）

休日／記念日を登録する

休日／記念日を1日1件ずつ、それぞれ最大100件まで登録できます。

メインメニューから ツール▶カレンダー

1（日付を選んで）✉[新規]→休日／記念日

2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
日付	＞ 日付を入力
繰り返し	＞ 繰り返しの種類を選択 ●**設定なし**を選択した場合は、休日／記念日を繰り返しません。
内容	＞ 休日または記念日の内容を入力

3 ✉[完了]

休日／記念日アイコン
休日に設定された日は赤く表示されます。
記念日に設定された日には赤い丸がつきます。

●設定により、次のアイコンが表示されます。
：休日　：記念日　Y：毎年繰り返し

スケジュールなどの詳細を確認／編集する

メインメニューから ツール▶カレンダー

1 で日付を選択

スケジュール一覧画面

2 スケジュールの内容／休日／記念日を選択

スケジュールの詳細が表示されます。

- 編集するには：[編集]→各項目の編集（スケジュール☞P.12-2手順2以降、休日／記念日☞P.12-3手順2以降）

スケジュール詳細画面

カレンダーから利用できる機能

共通操作▶ **メインメニューから ツール▶カレンダー**

■ カレンダー画面で利用できる機能

> 日付を選んで[Y!][メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
新規登録	新しいスケジュール、休日、記念日を登録します。（☞P.12-2、P.12-3）
1ヶ月表示／1週間表示	カレンダー画面の表示を1ヶ月／1週間に切り替えます。
アイコン別表示	選択したアイコンで登録されているスケジュールの一覧が表示されます。 > アイコンを選択
登録件数確認	登録されているスケジュール、休日、記念日の件数を表示します。
ショートカット登録	ショートカットに登録します。（☞P.1-19）
赤外線全件送信	（☞P.10-3）
過去スケジュール削除	選んでいる日付の前日までのスケジュール、休日、記念日を削除します。 > 項目を選択→**YES**
全削除	> 端末暗証番号を入力→項目を選択→**YES**
祝日リセット	削除した祝日を初期状態に戻します。 > **YES**

■ スケジュール一覧／詳細画面で利用できる機能

> 日付を選択（→スケジュール、休日、記念日を選択）→[Y!][メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
新規登録	新しいスケジュール、休日、記念日を登録します。（☞P.12-2、P.12-3）
編集	登録したスケジュール、休日、記念日を編集します。（☞左記）
コピー	登録されているスケジュール、休日、記念日をコピーして別の日に登録できます。 > 貼り付け先の日時を入力→[✉][完了]
カレンダー表示	アイコン別表示からカレンダー表示に切り替えます。

項目	操作・補足
アイコン別表示	選択したアイコンで登録されているスケジュールの一覧が表示されます。 > アイコンを選択
シークレット設定／シークレット解除	スケジュールをシークレット設定／解除します。 > **YES**（→**シークレット設定**の場合、端末暗証番号を入力） ●シークレット設定したスケジュールは、本機を**シークレットモード**／**シークレット専用モード**に設定したときにのみ表示されます。（☞P.11-12）
メール作成	スケジュールの日付と内容をメール本文に貼り付けてメールを作成します。（☞P.13-4手順2以降）
赤外線送信	（☞P.10-3）
赤外線全件送信	（☞P.10-3）
microSDへコピー	スケジュールをmicroSDカードにコピーします。 > **YES** ●microSDカードのデータを表示するには（☞P.9-15）
削除	> **YES**
過去スケジュール削除	選んでいる日付の前日までのスケジュール、休日、記念日を削除します。 > 項目を選択→**YES**
選択削除	> スケジュールにチェック→✉**[完了]**→**YES**

予定リスト

予定を簡単なメモとして書き留め、リストで管理できます。

予定リストを登録する

メインメニューから ツール▶予定リスト

1 ✉**[新規]**→項目を選択（下記参照）

●登録済みの予定リストを確認するには、確認したい予定リストを選択します。登録内容を変更するには、内容確認画面で●**[編集]**を押します。

項目	操作・補足
内容	> 内容を入力
期日	> 期日の入力方法を選択→期日を入力 ●**なし**設定時、期日は設定されません。
優先度	> 優先度を選択
カテゴリー	> カテゴリーを選択
アラーム通知	> 通知方法を選択（→**事前通知する**の場合、何分前に通知するか入力） ●アラーム音について（☞P.12-6）
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→アラーム音を選択

2 必要事項の入力が終了したら、✉**[完了]**

●内容を入力していない場合、予定リストは保存できません。

お知らせ

●プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。ただし、パーソナルデータロック設定中の動作は変更できます。（☞P.11-7）

予定リストから利用できる機能

予定リスト一覧表示中に[Y!][メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補定
新規登録	新しい予定を登録します。（☞P.12-5）
編集	登録した予定を編集します。（☞P.12-5）
状態	予定リスト一覧で表示される状態を示すアイコンを変更できます。 > 状態を選択（→**完了**を選択した場合、完了日の入力方法を選択→完了日を入力） ●期日を過ぎたアイコンは、青色から赤色に変わります。
カテゴリー別表示	> カテゴリーを選択
ソート/フィルタ	条件を指定して表示順を変更（ソート）、または指定した状態の予定のみ表示（フィルタ）します。 > **期日順**／**完了日順**／**登録順**／状態を選択
ショートカット登録	ショートカットに登録します。（☞P.1-19）
赤外線送信	（☞P.10-3）
赤外線全件送信	（☞P.10-3）
microSDへコピー	予定リストをmicroSDカードにコピーします。 > **YES** ●microSDカードのデータを表示するには（☞P.9-15）
削除	> **YES**
選択削除	> 予定にチェック→[✉][完了]→**YES**
完了済み削除	状態が**完了**に設定されている予定リストを削除します。 > **YES**
全削除	> 端末暗証番号を入力→**YES**

アラーム

指定した時刻にアラーム音とアニメーション、イルミネーションでお知らせします。

アラーム音について

アラーム音が約5分間鳴り、イルミネーションが点灯します。

●スケジュールや予定リストのアラームの場合、設定したアラームメッセージと選択したアイコンに連動したアニメーションが表示されます。

●「アラーム」のアラーム鳴動時間は変更できます。（スヌーズ通知☞P.12-7）

「スケジュール」「予定リスト」「アラーム」のアラームを停止するには

アラーム音が鳴ったら、いずれかのボタンを押します。

未通知アラームについて

プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中、赤外線通信中などでアラームを通知できなかった場合は、ロック解除後、または機能終了後、待受画面に**未通知アラームあり**のインフォメーションが表示されます。インフォメーションを選択すると、通知できなかったアラームの内容が確認できます。

お知らせ

●設定を同じ時刻にしたときは、「アラーム」→「録画予約」→「予定リスト」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。通知できなかったスケジュールまたは予定リストは、**未通知アラームあり**のインフォメーションでお知らせします。

●同じ時刻に設定したスケジュールが複数ある場合は、アラーム音が鳴っていずれかのボタンを押したあとに[Y!][次へ]を押すと、他のスケジュールの内容を確認できます。

アラームを登録する

アラームは最大12件まで登録できます。毎日、または指定した曜日の同じ時刻にアラーム音を鳴らすことができます。

●アラームを設定すると、待受画面に「⏰」が表示されます。

メインメニューから ツール▶アラーム

1 アラームを選んで✉**[編集]**



2 項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
設定	アラームを設定／解除します。 > **ON／OFF**
時刻	> アラームを鳴らす時刻を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択（→**曜日指定**の場合、設定したい曜日にだけチェック→✉**[完了]**）
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→アラーム音を選択
アラーム音量	> ◎で音量を選択
スヌーズ通知	スヌーズ通知を設定すると、アラーム音が約60秒間鳴ったあと、設定した回数と間隔で繰り返し鳴ります。 > **ON**→鳴動回数を入力→鳴動間隔（分）を入力 ●鳴動時間を変更する／スヌーズ通知を解除するには：**OFF**→鳴動時間（分）を入力
マナーモード優先	マナーモード設定中にアラームが起動した場合、どちらの設定内容を優先するかを設定します。 > **ON／OFF**

3 必要事項の入力が終了したら、✉**[完了]**

アラームアイコン

●設定により、以下のアイコンが表示されます。

D：毎日繰り返し　　W：曜日指定繰り返し

アラームを解除／再起動する

> 手順1で（アラームを選んで）Y!**[メニュー]→1件ON／全件ON／1件OFF／全件OFF→YES**

●登録内容を保持したまま、起動中のアラームを解除、または停止中のアラームを再起動できます。

●登録しているアラームを選んで●を押して、ON／OFFを切り替えることもできます。

スヌーズ通知が設定されている場合は

いずれかのボタンを押してアラーム音を止めると、スヌーズ中の画面が表示されます。停止する場合は⌒を押してください。

お知らせ

●プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。ただし、パーソナルデータロック設定中の動作は変更できます。（☞P.11-7）

電卓

簡単な数値計算（加減乗除）ができます。

●最大10桁まで表示できます。

メインメニューから ツール▶電卓

項目	ボタン操作
数字の入力	0～9
＋	
－	
×	
÷	
＝	
小数点	
%	
クリア	クリア/BS



計算例（－17＋28.5を計算する場合）

－17＋28.5=11.5

メモ帳

メモ帳として文章を最大20件まで登録できます。

メモ帳を登録する

メインメニューから ツール▶メモ帳

1 ＜未登録＞

●登録済みのメモ帳を選択すると、登録内容を確認できます。
[編集]を押すと編集できます。

2 文章を入力

●全角最大256文字、半角最大512文字入力できます。



メモ帳一覧画面

メモ帳から利用できる機能

メモ帳一覧表示中に[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
編集	メモ帳を編集します。
メール作成	メモ帳の内容をメール本文に貼り付けてメールを作成します。（☞P.13-4手順2以降）
スケジュール作成	スケジュールにメモ帳の内容を貼り付けてスケジュールを作成します。 > **スケジュール**→登録の操作を行う（☞P.12-2手順2以降）
ショートカット登録	ショートカットに登録します。（☞P.1-19）
赤外線送信	（☞P.10-3）
赤外線全件送信	（☞P.10-3）
microSDへコピー	メモ帳をmicroSDカードにコピーします。 > **YES** ●microSDカードのデータを表示するには（☞P.9-15）
メモ帳情報	メモ帳の作成日時、最終更新日時、分類を表示します。
分類	> 分類を選択 ●分類しない場合は、**なし**を選択します。
削除	> **YES**
選択削除	> メモ帳にチェック→[完了]→**YES**
全削除	> 端末暗証番号を入力→**YES**

録音機能

待受時に自分の声などを録音する（ボイスレコーダー）

録音した音は、着信音などに設定できます。

●1件につき約60秒間録音できます。

メインメニューから ツール▶簡易留守録/録音▶ボイスレコーダー

1 YES

録音を開始します。

2 録音を終了するには、[停止]／[クリア]／[ ]（→**OK**）

録音した音声は着うた・メロディフォルダに保存されます。

音を録音して着信音などに設定する（おしゃべり機能）

録音した音は、応答／通話中保留音、アラーム、スケジュール、予定リスト、各種着信音、簡易留守録の応答メッセージ、視聴予約（デジタルテレビ）、着うた®・メロディのプレイリストに設定できます。

- 約15秒間、1件のみ録音できます。
- 録音後、設定したい音の各設定画面で、**おしゃべり**を選択してください。

メインメニューから ツール▶簡易留守録/録音▶おしゃべり機能

1 録音

録音を開始します。
録音完了5秒前になると、「ピッ」と音が鳴ります。

2 録音を終了するには、◉**[停止]**

録音終了後「ピピッ」と音が鳴り、元の画面に戻ります。
- 再生するには：**再生**
- 消去するには：**消去→YES**

バーコードリーダー

JANコードやQRコードをカメラで撮影して読み取り、保存できます。読み取った情報を利用して、URLへの接続、メールの送信、電話帳の登録などができます。

JANコードとは
幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類です。

QRコードとは
縦横に情報を持った二次元コードの種類です。
例）「SoftBank mobile phones」

バーコードを読み取る

- 読み取ったデータは最大5件登録できます。
- 分割されたQRコードは最大16個読み取れます。読み取り完了後は1件のデータとして保存します。

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー▶コード読み取り

1 バーコードを画面中央に表示する

- 明るさを調節するには：Y!**[メニュー]→明るさ調節→**−3（暗い）～+3（明るい）で調節
- ズームを利用するには：
- ピントを合わせて固定するには：

2 [●][開始]

読み取りを開始し、完了すると認識結果が表示されます。

- 読み取ったバーコードが分割データの場合：**OK**→手順1、2を繰り返す
- 読み取ったデータをすぐに利用するには（☞P.12-12手順2）

3 [Y!][メニュー]→認識結果保存→OK

- 保存しない場合：[クリア/戻る]→**YES**

お知らせ

- JANコードとQRコード以外のバーコード／二次元コードは読み取れません。
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れない場合があります。
- 読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、本機が揺れたりしないようにしっかり固定してください。
- 傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては、正しく読み取れない場合があります。

読み取ったデータを確認／編集する

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー▶保存データ一覧

1 確認する場合

データを選択

タイトルを編集する場合

データを選んで[Y!][メニュー]→**タイトル編集**→タイトルを編集

■ 保存データを削除する

> 手順1で（データを選んで）[Y!][メニュー]→**削除**→**削除**／**全削除**（→**全削除**の場合、端末暗証番号を入力）→**YES**

読み取ったデータを利用する

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー▶保存データ一覧

1 データを選択

2 Y!**[メニュー]**→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
認識結果保存	コード読み取りの認識結果を保存します。
一覧表示	保存データ一覧画面を表示します。
URL入力	選択中のURLへ接続します。 > **Yahoo!ケータイ／PCサイトブラウザ→YES** ●URLを選択しても接続できます。
メール作成	選択中のメールアドレスを宛先にしてメールを作成します。（☞P.13-5手順4以降） ●メールアドレスを選択してもメールを作成できます。
電話発信	選択中の電話番号に発信します。 > 発信方法を選択→**発信** ●電話番号を選択しても発信できます。
電話帳登録	電話帳に登録します。（☞P.4-5手順2以降）
ブックマーク登録	URLをブックマークに登録します。 > **YES→[決定]**
コピー	文字列をコピーして、他の場所に貼り付けることができます。（☞P.3-9手順2以降）

簡易位置情報

基地局との通信で取得した本機の位置情報を送信して、インターネット上のさまざまなコンテンツを利用できます。

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供することもできます。

●簡易位置情報サービスは日本国内の3Gサービスエリア内でのみ利用できます。

緊急通報位置通知について

本機から緊急電話番号（110／119／118）への発信を行った場合は、ここでの設定にかかわらず、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関（警察など）に対して通知します。（☞P.2-4）

測位機能をロックする

《お買い上げ時》OFF

位置情報の測位機能を使用できないように設定できます。

メインメニューから ツール▶簡易位置情報▶設定▶測位機能ロック

1 端末暗証番号を入力→**ON**

位置情報を提供する

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供します。

- 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただけません。詳しくは、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（☞P.17-32）までご連絡ください。
- 管理者側の設定により、位置情報提供要求画面が表示されないことがあります。その場合は、自動的に位置情報が提供され、提供完了後にインフォメーションでお知らせします。（インフォメーションを表示しないように設定することもできます。）

位置情報提供要求があると

測位通知着信音が鳴り、イルミネーションが点滅して位置情報提供要求画面が表示されます。

- 位置情報を提供する場合：**YES**
- 位置情報を提供しない場合：**NO**



お知らせ

- 本機で、ネットワーク自動調整を行う前に、位置情報提供を受信した場合、測位を許可しても、位置を測位することができず、検索をした管理者には測位失敗が返信されます。ただし、本機の位置履歴には残る場合があります。

位置履歴を確認／削除する

取得した位置情報のうち、最新の50件を記憶しています。必要に応じて削除することもできます。

メインメニューから ツール▶簡易位置情報▶位置履歴

1 詳細を表示する場合

履歴を選択

- 測位に失敗した場合は「⊗」が表示されます。

1件削除する場合

履歴を選んで[Y!]**[メニュー]→削除→削除→YES**

全件削除する場合

[Y!]**[メニュー]→削除→全件削除→**
端末暗証番号を入力**→YES**

お知らせ

- 位置履歴の件数が50件を超えたときは、古いものから削除されます。
- 位置履歴参照中に測位要求があると、メッセージが表示され、位置履歴一覧画面に戻ります。

こんなこともできます！

設定 ●簡易位置情報に関する設定（☞P.16-17）